



datos técnicos

Tensión de conexión trifásica	380 - 415 V 2N / 3N
Tensión de conexión monofásica	220 - 240 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo energético máximo	7000 W
Fusible/toma de corriente trifásica	3 x 16 A (conexión estándar)
Fusible/toma de corriente bifásica	2 x 16 A
Fusible/toma de corriente monofásica	1 x 32 A
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	760 x 515 x 196 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	25 kg
Material superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia extractor de superficie	1, 2, P
Niveles de potencia placa de cocción	1 - 9, P
Tamaño abertura de soplado	650x90 mm
Tamaño zona de cocción delantera	Ø 210 mm
Tamaño zona de cocción trasera	Ø 140 mm
Potencia zona de cocción delantera	2300 W
Potencia zona de cocción trasera	1200 W
Potencia función booster zona de cocción delantera	3000 W
Medio de filtrado	Carbón activo con intercambiador de iones
Material de filtro	Panel de filtro con filtro de partículas
Vida útil máxima filtro	150 h (1 año)

Descripción del producto

- Nivel acústico extremadamente bajo
- Calentamiento especialmente rápido
- Limpieza fácil
- Filtro de grasa de acero inoxidable auténtico
- Superficie de cocción extra grande 4 24
- Tamaño compacto
- sistema automático de precalentamiento
- dispositivo de seguridad para niños
- Temporizador de zonas de cocción
- Máximo espacio de almacenaje

Volumen de suministro

- Basic Hyper con extractor de superficie integrado - Recirculación BHU
- Tobera de entrada negra
- filtro de grasa de acero inoxidable
- Filtro de carbón activo BAKFS
- extensión telescópica
- correas de montaje
- Cinta selladora
- Abrazaderas para el guiado de cables
- Juego de placas de compensación de altura
- instrucciones de uso y montaje

Accesorios

- Set de filtro de carbón activo BAKFS
- Filtro de grasa de acero inoxidable BFF
- Boquilla de entrada BFIED
- Basic/GP4 tobera de entrada GP4ED
- Set de reequipamiento de extracción BUSAE
- Cinta selladora UDB25
- Marco para placa de cocción BKR760

Producto- y instrucciones para proyectar

- El cable de alimentación debe ser provisto por el cliente
- Caja de toma de corriente delantera
- El sistema de extracción de superficie Basic se puede combinar con todas las cajas de enchufe BORA