



**données techniques**

Tension de raccordement polyphasé	380 - 415 V 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7250 W (4200 W / 3600 W)
Protection par fusible/raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A (raccordement standard)
Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	580 x 515 x 199 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	18,3 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 9, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
raccordement de canaux	BORA Ecotube
Puissance zone de cuisson avant gauche	400 W
Puissance zone de cuisson avant droite	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche	900 W
Puissance zone de cuisson arrière droite	1400 W
Puissance niveau Power zone de cuisson avant gauche	600 W
Puissance niveau Power zone de cuisson avant droite	3000 W
Puissance niveau Power zone de cuisson arrière gauche	1350 W
Puissance niveau Power zone de cuisson arrière droite	2100 W
Dimensions zone de cuisson avant gauche	Ø 95 mm
Dimensions zone de cuisson avant droite	Ø 210 mm
Dimensions zone de cuisson arrière gauche	Ø 140 mm
Dimensions zone de cuisson arrière droite	Ø 175 mm

**Description du produit**

- commande sControl intuitive
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile

- Bac collecteur de graisses intégré
- exploitation optimale de la surface de cuisson
- Espace de rangement maximal
- conception compacte
- Commande automatique du dispositif aspirant
- Large bac de récupération - Volume de collecte 3 litres
- Fonction café

**Contenu de la livraison**

- Table de cuisson induction avec dispositif aspirant – évacuation d'air
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- notice d'utilisation et de montage
- Ruban d'étanchéité
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Protection du boîtier de raccordement au secteur
- Accessoire de montage pour raccordement au secteur

**Accessoires**

- Buse d'aspiration noire PUEd
- Buse d'aspiration grège PUEdG
- Buse d'aspiration rouge PUEdR
- Buse d'aspiration vert jade PUEdJ
- Buse d'aspiration orange PUEdO
- Buse d'aspiration bleue PUEdB
- Filtre à graisses en acier inoxydable PUEF
- Ruban d'étanchéité UDB25
- Cadre de table de cuisson BKR580
- baguette latérale USL515 / USL515AB

**Produit- et indications pour l'agencement**

- Fiche de raccordement au secteur doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Le système de canaux BORA Ecotube est optimisé pour les dispositifs aspirants BORA, assurant un fonctionnement à 100 % et des performances maximales
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Type de montage : affleurant ou par le dessus
- Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour des travaux de maintenance et de nettoyage
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Le dispositif aspirant est compatible avec toutes les prises BORA
- Aucune compatibilité avec les ventilateurs BORA Universal